

Produktbeschreibungen

Volle Funktiondesigns - Anhängersteckdose 13-polig mit 2 Meter Kabel(13-adriges)

Schaltplan (Zur Steuerung der Lichtfunktionen des Fahrzeugs):

Pin 1 – Gelb Kabel (Linke Blinkerleuchte)

Pin 2 – Blau Kabel (Nebelschlussleuchte)

Pin 3 – Weiß Draht (Erdungsrückleitung)

Pin 4 – Grün Kabel (rechte Blinkerleuchte)

Pin 5 – Braun Kabel (rechte Position, Seitenmarkierung und Nummernschildbeleuchtung)

Pin 6 – Rot Kabel (Bremse, Bremslicht)

Pin 7 – Schwarz Kabel (Linke Position, Seitenmarkierung und Nummernschildbeleuchtung)

Pin 8 – Rosa Kabel (Rückfahrlicht)

Pin 9 – Orange Kabel (12 V Dauerstrom von Batterie)

Pin 10 – Grau Kabel (12 V Zündung bei Batterieladung oder Kühlschranks)

Pin 11 – Weiß/Schwarz Kabel (Erde für Klemme 10)

Pin 12 – Weiß/Blau Kabel (Signalverbindung zum Anhänger)

Pin 13 – Weiß/Rot Kabel (Erde für Klemme 9)

AHK Dose vom ATV 7 polig.

1. L Orange Blinker links
2. 54 G schwarz Nebelschlußleuchte
3. 31 grün Masse
4. 4 R blau Blinker rechts
5. 58 R braun Licht rechts
6. 54 grün-hellgrün Bremse
7. 58L auch braun Licht links

Anleitung zur Steckerbelegung



Steckerbelegung 7-polig



Steckerbelegung 13-polig

Blinker li	1	L	
Nebelschlussl.	2	54G	
Masse	3	31	
Blinker re	4	R	
Licht re	5	58R	
Bremsleuchte	6	54	
Licht li	7	58L	

Blinker li	1	
Nebelschlussleuchte	2	
Masse	3	
Blinker re	4	
Licht re	5	
Bremsleuchte	6	
Licht li	7	
Rückfahrleuchte	8	
Dauerstrom (Dauerplus)	9	
Ladeleitung	10	
Masse f. Kontakt Nr. 10	11	
frei	12	
Masse f. Kontakt Nr. 9	13	